

Nokia Symbian 3

Ρυθμίσεις Internet:

Ρυθμίσεις -> Συνδεσιμότητα -> Ρυθμίσεις -> Προορισμοί -> Νέο σημείο πρόσβασης (θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να γίνει αυτόματος έλεγχος για διαθέσιμο σημείο πρόσβασης όπου επιλέγουμε ΟΧΙ) -> Επιλογή σημείου πρόσβασης – Πακέτα δεδομένων και στο σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων γράφουμε: gint.b-online.gr πατάμε OK και στην επιλογή προορισμού επιλέγουμε “Διαδίκτυο”.

Ρυθμίσεις WIND+:

Ρυθμίσεις -> Συνδεσιμότητα -> Ρυθμίσεις -> Προορισμοί -> Νέο σημείο πρόσβασης (θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να γίνει αυτόματος έλεγχος για διαθέσιμο σημείο πρόσβασης όπου επιλέγουμε ΟΧΙ) -> Επιλογή σημείου πρόσβασης – Πακέτα δεδομένων και στο σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων γράφουμε: gwarp.b-online.gr πατάμε OK και στην επιλογή προορισμού επιλέγουμε “Υπηρεσίες WAP”

Στο όνομα σύνδεσης γράφουμε WIND Plus

Φορέας δεδομένων: Πακέτα δεδομένων

Όνομα σημείου πρόσβασης: gwarp.b-online.gr

Όνομα χρήστη βάζουμε: wap

Προτροπή κωδικού: Όχι

Κωδικός πρόσβασης: wap

Έλεγχος ταυτότητας: Κανονικός

Αρχική σελίδα: <http://portal.wind.com.gr>

Μετά πιέζουμε επιλογές -> Προχωρημένες ρυθμίσεις και επιλέγουμε:

Τύπος δικτύου: IPv4

Διεύθυνση IP τηλεφώνου: Αυτόματα

Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης: 192.168.200.10

Αρ. Θύρας διακομιστή μεσολάβησης: 9401

Ρυθμίσεις WIND MMS:

Ρυθμίσεις -> Συνδεσιμότητα -> Ρυθμίσεις -> Προορισμοί -> Νέο σημείο πρόσβασης (θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να γίνει αυτόματος έλεγχος για διαθέσιμο σημείο πρόσβασης όπου επιλέγουμε ΟΧΙ) -> Επιλογή σημείου πρόσβασης – Πακέτα δεδομένων και στο σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων γράφουμε: WIND MMS πατάμε OK και στην επιλογή προορισμού επιλέγουμε “Υπηρεσίες WAP”

Επιλέγουμε τις υπηρεσίες WAP και βρίσκουμε το WIND MMS apn.

Στο όνομα σύνδεσης γράφουμε WIND Plus.

Φορέας δεδομένων: Πακέτα δεδομένων

Όνομα σημείου πρόσβασης: mnet.b-online.gr

Όνομα χρήστη βάζουμε: wap

Προτροπή κωδικού: Όχι

Κωδικός πρόσβασης: wap

Έλεγχος ταυτότητας: Κανονικός

Αρχική σελίδα: <http://192.168.200.95/servlets/mms>

Μετά πιέζουμε επιλογές -> Προχωρημένες ρυθμίσεις και επιλέγουμε:

Τύπος δικτύου: IPv4

Διεύθυνση IP τηλεφώνου: Αυτόματα

Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης: 192.168.200.11

Αρ. Θύρας διακομιστή μεσολάβησης: 9401

Το επόμενο βήμα είναι να επιλεχθεί το σετ των ρυθμίσεων από το μενού των μηνυμάτων.

Πηγαίνουμε στο μενού Μηνύματα πιέζουμε Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> Μήνυμα Multimedia και στο σημείο πρόσβασης σε χρήση επιλέγουμε το WIND MMS.